



LEGENDA ILUMINAT DE SIGURANTA	
	Corp de iluminat echipat cu sursa LED, max 45W, montaj aparent, dimensiuni de referinta 120x30x100mm, grad de protectie IP44, echipat cu kit de emergenta minim 3h
	Corp de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului echipat cu o sursa LED 40W, montaj aparent, grad de protectie IP44, kit de emergenta minim 3h
	Corp de iluminat de securitate împotriva panicii tip panou încadrat, echipat cu o sursa LED 40W, montaj încadrat, grad de protectie IP40, echipat cu kit de emergenta minim 3h, dispozitor microprismatic
	Corp de iluminat echipat cu sursa LED, max 36W, 4000K, difuzor microprismatic, montaj aparent, grad de protectie IP20, dimensiuni de referinta 60x60x75mm, prestat cu kit de emergenta 3h
	Corp de iluminat echipat cu sursa LED, max 45W, 4000K, grad de protectie IP20, echipat cu kit de emergenta minim 3h, dimensiuni de referinta 60x60x75mm, cu difuzor microprismatic
	Corp de iluminat tip casetă antipanică, echipat cu o sursa LED 40W, montaj aparent, grad de protectie IP20, echipat cu kit de emergenta 3h
	Corp de iluminat BAT, echipat cu o sursa LED 10W, montaj aparent în puțul difuz, grad de protectie IP44
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu o sursa LED 10W, kit de emergenta min 2h, montaj aparent, IP 65, prevăzut în selectori clare
	Luminobloc pentru marcarea căilor de evacuare în caz de urgență, montaj aparent pe planșeu, cu pictogramă pentru indicarea căilor de evacuare (formată din simbol om-răgăta-nasa), sursa LED max 3W, min. 200cdmp, echipat cu acumulator cu autonomie 3h, IP65
	Corp de iluminat de veghe, montaj aparent, echipat cu kit de emergenta minim 3h
	Luminobloc pentru marcarea hidroizolațiilor, montaj aparent pe pereți, cu pictogramă, sursa LED max 3W, min. 200cdmp, echipat cu acumulator cu autonomie 3h, IP65, IK02

LEGENDA DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU	
	Centrala detectie, semnalizare si alarmare incendiu, echipata cu 7 bucle (6A+1R)
	Detector optic de fum adresabil
	Detector optic de fum adresabil montat in tavanel fals echipat cu led indicator
	Detector multisenzor Q2T cu imunitate la graf si abur
	Buton de alarmare incendiu adresabil
	Sirena avertizare incendiu cu semnal acustic si luminos, adresabil de interior
	Sirena avertizare incendiu cu semnal acustic si luminos, conventionala de exterior
	Dispozitiv de alarmare incendiu cu semnal luminos, conventional de exterior
	Modul adresabil

- NOTA:
- centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonome 48+0,5h;
 - sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi realizat de o firma agrementata in domeniu;
 - distributia sistemului de incendiu se realizeaza in tub de protectie;
 - intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o distanta de cel putin 30 cm;
 - la montarea detectoarelor de incendiu se va pastra o distanta minima de 50 de cm fata de pereti;
 - tuburile de protectie in care sunt instalate cablurile rezistente la foc se vor fixa de planșeu cu elemente de prindere metalice;
 - nu este admisa trecerea cablurilor electrice prin spatii cu pericol de explozie sau zone in care exista pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora invelisul de protectie al circuitelor electrice (DSAI) destinate altor zone;
 - modulele adresabile de intrari / iesiri (transpondere) se vor monta in doze rezistente la foc 90 minute;
 - pentru evitarea declansarii detectoarelor si alarmelor false se recomanda:
 - a) alegerea corecta a detectoarelor;
 - b) evitarea pozitionarii detectoarelor langa surse portabile de fum;
 - c) interzicerea fumatului in aria de acoperire a detectoarelor;
 - persoana responsabila pentru configurarea sistemului (DSAI) trebuie sa testeze si sa verifice functionalitatea sistemului, precum si daca informatiile oferite de echipamentul de control si semnalizare sunt corecte si conforme cerintelor generale;
 - pentru fiecare zona de detectare nu pot fi alocate mai mult de 32 de detectoare automate sau de 10 declansatoare manuale.

- Notatii plan:
- SI - Sirena interioara avertizare incendiu;
 - DF - Detector de fum adresabil;
 - B - Buton adresabil manual incendiu;
 - Se - Sirena exteriora avertizare incendiu;
 - TR - modul adresabil;
 - BT - Buton actionare manuala trimitere lift la parter, actionare trape desfumare, adresabile.

NOTA:

Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:

Categoria de importanta: A (exceptionala - conform HG 766/1997)

Clasa de importanta: I - conform P100-1/2013;

Grad de rezistenta la foc: II;

Risc mic de incendiu - conform P118/1999.

Proiect:	ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI		
	Adresa: Str. Aleea Spitalului nr. 36, ORASUL PITESTI, JUD. ARGES		
Beneficiar:	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETL ARGES		
Proiectant general:	ABG BUSINESS TOOLS		
Proiectant instalati:	ARSTAL SYSTEMS DESIGN S.R.L.		
TITLU PLANSĂ	PLAN DETECTIE INCENDIU SI ILUMINAT DE SIGURANTA PARTER		
Desenat :	ing. Robert Voin		
Proiectat :	ing. Robert Voin		
Verificat :	ing. Aurelian Nebunu		
Ser proiect :	arh. Maria Cristina Arghir		
Data:	06/2022	PLANSĂ NR. :	
Revizii:	0		
Nr. Proiect:	249/21		
Scara:	1:200		
Faza:	D.A.L.I.		
			IE02